

DNX2V/ZGA

REF : DNX2V/ZGA

Résumé

DNX2V/ZGA

Plaque NEXITY 2VOICE vidéo à défilement grand afficheur zamac noir

Description

DNX2V/ZGA

Antivandale, haute résistance. Conforme loi accessibilité

La platine offre un élégance et un robustesse grâce à sa conception en zamac massif thermopeint.
Fermeture par vis antivandale.

Deux modes de gestion possibles :
A distance par Visiosoftweb avec centrale type CVPLUS1P
Sur place directement sur la platine ou avec l'application smartphone Android 2VOICE MANAGER.

Description :

Plaque d'appel à défilement des noms 2Voice avec option appel smartphone Tel2Voice.
Caméra couleur CCD grand angle 120° avec éclairage haute luminosité.
Afficheur haute luminosité 4" TFT.
Capacité 1000 noms, 1000 logements.
Message d'accueil et d'utilisation affiché par détection de présence.
Recherche par nom ou par la 1ère lettre, pictogrammes et synthèse vocale d'information.
Innovation : Gestion indépendante des noms du groupe "Profession libérale" sur profil horaire
Boutons de recherche et de validation étanches et

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

rétro-éclairés.
Clavier étanche à larges touches rétro-éclairées avec marquage braille.
5000 codes d'accès ou badges résidents avec centrale CVPLUS1P
8 codes d'accès en mode autonome.

Caractéristiques

Indice de protection : IP54 / IK08.
Façade en zamac massif.
Lecteur VIGIK+ : réf. T25PLUS non inclus
Dimensions Façade (H x L) : 430 x 150 mm.
Dimensions Encastrement (H x L x P) : 410 x 135 x 60 mm.

Accessoires
Carte 2 relais supplémentaires : réf. C83/2R.
Boucle T optionnelle pour ERP : réf. BM83.
Vis compatible : réf. 2V500524A.
Lecteur Vigik : T25 à prévoir
Pose : Encastrée
Réf. visière : V83/A
Réf. boîtier saillie : BV83/A

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr