

MP500XX

Centrale transmetteur digital intégré

REF : UMP500/16

Résumé

Centrale d'alarme

Description

Centrale 8 points ext à 128 points avec communicateur téléphonique PSTN intégré

Certifiée EN 50131 Grade 3 classe II

16 secteurs coffret métallique avec transmetteur

Digital intégré (vocal en option)

Fonction vidéo

Serveur web en option

Pilotable par Smartphone

Caractéristiques

Centrale UMP500/16 avec transmetteur digital (vocal en option), clavier UKP500D/N, UKP500DV/N et UKP500DP/N

Carte de synthèse vocale USV500/N.

Centrale équipée d'un transmetteur digital multi-protocole, partition possible en 16 secteurs et 4 groupes

8 entrées programmables individuellement équilibrées, simples, doubles ou NO/NF.

Centrale extensible à 128 entrées par l'utilisation des modules UEP508, du coffret UAS500RPT ou par les entrées clavier de l'UKP500D/N.

1 entrée 24h.

Auto surveillée à l'ouverture et à l'arrachement.

6 sorties : 2 relais NO/NF programmables et 4 collecteurs ouverts programmables.

Système extensible à 54 sorties.

64 codes d'accès, 3 niveaux utilisateurs.

64 clés électroniques ou badges de proximité.

Programmateur horaire hebdomadaire, historique 1000 évènements.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Centrale avec transmetteur digital multi-protocole
Chargeur 2.2 A.
Coffret métallique
Batterie max 17 A/h non fournie.
Certifiée EN 50131 Grade 3 classe II

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédits photos : URMET FRANCE - SA au capital de 600 000 € - RCS : Paris 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 959 41 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet